WH形ライトスイッチLED定格表（2005年4月1日出荷分より）

形式			定格電流 (mA)														
角		照光方式	全面単色	2分割													
		照光位置	1	1 2													
	電圧・色		1	1		2											
	5V 12V	赤	8	4		4											
		緑	16	8		8											
		黄	12	6		6											
	24V	赤	4	4		4											
		緑	8	8		8											
		黄	6	6		6											
長四角		照光方式	全面単色	縦2分割		横2分割		縦3分割			横3分割			4分割			
		照光位置	1	1 2		1 2		1 2 3			1 2 3			1 2 3 4			
	電圧・色		1	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
	5V	赤	16	8	8	8	8	8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	32	16	16	16	16	16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	24	12	12	12	12	12	6	6	6	6	12	6	6	6	6
	12V	赤	8	8	8	4	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	16	16	16	8	8	16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	12	12	12	6	6	12	6	6	6	6	12	6	6	6	6
	24V	赤	4	8	8	4	4	8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	8	16	16	8	8	16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	6	12	12	6	6	12	6	6	6	6	12	6	6	6	6
丸		照光方式	全面単色	2分割				縦3分割			横3分割			4分割			
		照光位置	1	1 2				1 2 3			1 2 3			1 2 3 4			
	電圧・色		1	1		2		1	2	3	1	2	3	1	2	3	4
	5V	赤	16	8		8		8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	32	16		16		16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	24	12		12		12	6	6	6	6	12	6	6	6	6
	12V	赤	8	4		4		8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	16	8		8		16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	12	6		6		12	6	6	6	6	12	6	6	6	6
	24V	赤	4	4		4		8	4	4	4	4	8	4	4	4	4
		緑	8	8		8		16	8	8	8	8	16	8	8	8	8
		黄	6	6		6		12	6	6	6	6	12	6	6	6	6